

3.2. Zielen

Po wykonaniu nawierzchni drogowych zostanie odtworzona zieleń niska o powierzchni $670,00\text{m}^2$ wzdłuż krawędzi jezdni, chodników i parkingów oraz na powierzchni istn. chodników przewidzianych do rozbiórki

Wszystkie istniejące drzewa zostaną zachowane. Do karczowania przewidziano tylko zagajnik z krzewów (samosiejka) o powierzchni $50,0\text{m}^2$ usytuowany pod budowę placu do handlowania płodami rolnymi (w obrębie istniejącego drzewa i zagłębienia terenu o głębokości $0,3\text{m}$ na powierzchni $300,00\text{m}^2$).

Pozostałe tereny zielone poza powierzchnią objętą rekultywacją zostają zachowane w stanie istniejącym.

3.3. Ogrodzenie terenu

Istniejące ogrodzenie terenu, o długości $50,0\text{m}$ z prętów metalowych w kątownikach przymocowanych do słupków metalowych osadzonych na cokole betonowym, jest zniszczone i zostanie rozebrane i wywiezione na wysypisko.

W miejsce starego ogrodzenia należy wykonać nowe ogrodzenie na odcinku o długości $100,0\text{m}$. W nowym ogrodzeniu należy zamontować nową furtkę zamiast zdewastowanej istniejącej.

Nowe ogrodzenie należy wykonać z siatki stalowej o wysokości $1,5\text{m}$ na słupkach stalowych o rozstawie $2,4\text{m}$ obsadzonych w cokole betonowym o szerokości $0,2\text{m}$ i wysokości $0,3\text{m}$ na fundamencie betonowym o głębokości $0,8\text{m}$. Całkowita wysokość ogrodzenia – $1,8\text{m}$.

3.4. Roboty energetyczne

3.4.1. Oświetlenie uliczne

- a) Dla oświetlenia targowiska miejskiego projektuje się wykonanie obwodu kablowego z latarniami oświetleniowymi. Obwód składa się z 6 latarni usytuowanych jak na rys. E/2.

Latarnie składają się z:

- oprawa typu Magnolia S-100 wg katalogu ROSA Tychy .
- słup z wysięgnikiem $H = 7\text{m}$ typu SAL-70 ROSA
- fundament dla słupa prefabrykowany typu 311160 ROSA
- wysięgnik dwuramienny typu WR-2/2 ROSA

- b) Zasilanie latarni projektuje się wykonać kablem typu YAKyYzo-2x25mm
Kabel projektuje się ułożyć w ziemi na głębokości $0,7\text{m}$ na podsypce z piasku $2 \times 10\text{cm}$.

Sygnalizację obecności kabla w ziemi wykonać przez ułożenie folii z PCV koloru niebieskiego. Folię układać 25cm powyżej kabla. Skrzyżowania kabla z uzbrojeniem terenu projektuje się wykonać w przepustach rurowych z rur typu DVK 70 AROT .

Pod drogą kabel ułożyć na głębokości 1m .

Przy zbliżeniach z drzewem kabel prowadzić nie bliżej jak 2m od pnia drzewa.