

3.3. Zielen – 4956,00m² (w tym do renowacji 740,00m²)

Po wykonaniu nawierzchni drogowych zostanie odtworzona zielen niska o powierzchni 740,00m² wzdłuż krawędzi jezdni, chodników i parkingów oraz na powierzchni istn. chodników przewidzianych do rozbiórki

Do karczowania przewidziano zagajnik z krzewów (samosiejka) o powierzchni 50,0m² oraz jedno drzewo usytuowane pod budowę placów przeznaczonych pod stoiska zadaszone. Jest to wierzba o obwodzie 166cm zmierzona na wysokości 1,3m. Zagłębienie terenu o głębokości 0,3m na powierzchni 300,0m² (usytuowane w obrębie istniejącego drzewa) zostanie zniwelowane

Pozostałe tereny zielone poza powierzchnią objętą rekultywacją zostają zachowane w stanie istniejącym.

3.4. Ogrodzenie terenu

Istniejące ogrodzenie terenu, o długości 50,0m z prętów metalowych w kątownikach przymocowanych do słupków metalowych osadzonych na cokole betonowym, jest zniszczone i zostanie rozebrane i wywiezione na wysypisko.

W miejsce starego ogrodzenia należy wykonać nowe ogrodzenie na odcinku o długości 100,0m. W nowym ogrodzeniu należy zamontować nową furtkę zamiast zdewastowanej istniejącej.

Nowe ogrodzenie należy wykonać z siatki stalowej o wysokości 1,5m na słupkach stalowych o rozstawie 2,4m obsadzonych w cokole betonowym o szerokości 0,2m i wysokości 0,3m na fundamencie betonowym o głębokości 0,8m. Całkowita wysokość ogrodzenia – 1,8m.

3.5. Roboty energetyczne

3.5.1. Oświetlenie uliczne

- a) Dla oświetlenia targowiska miejskiego projektuje się wykonanie obwodu kablowego z latarniami oświetleniowymi. Obwód składa się z 6 latarni usytuowanych jak na rys. E/2.

Latarnie składają się z:

- oprawa typu Magnolia S-100 wg katalogu ROSA Tychy .
- słup z wysięgnikiem H = 7m typu SAL-70 ROSA
- fundament dla słupa prefabrykowany typu 311160 ROSA
- wysięgnik dwuramienny typu WR-2/2 ROSA

- b) Zasilanie latarni projektuje się wykonać kablem typu YAKyYżo-2x25mm
Kabel projektuje się ułożyć w ziemi na głębokości 0,7m na podsypce z piasku 2x10cm.

Sygnalizację obecności kabla w ziemi wykonać przez ułożenie folii z PCV koloru niebieskiego. Folię układać 25cm powyżej kabla. Skrzyżowania kabla z uzbrojeniem terenu projektuje się wykonać w przepustach rurowych z rur typu DVK 70 AROT .

Pod drogą kabel ułożyć na głębokości 1m.

Przy zbliżeniach z drzewem kabel prowadzić nie bliżej jak 2m od pnia drzewa.